



Control remoto XAC 4003

- » Batería de litio;
- » Diseño robusto y moderno;
- » 3 botones.

La configuración de este control remoto depende directamente del producto con el que será utilizado, es decir, en algunos productos el registro del control remoto se realiza mediante programación (comando), en otros casos es presionando un botón en la placa. En ambos casos, después de realizar algún tipo de comando en el dispositivo donde se utilizará el control, será necesario presionar el botón del control remoto que se desea registrar.

Especificaciones técnicas

Activación	3 botones independientes
Alcance RF	100 m sin obstáculos
Frecuencia	433,92 MHz
Tasa de transmisión	1,886 Kbps
Modulación	OOK (No supervisado) / FSK (Supervisado)
Alimentación	Batería de litio 3Vdc CR2032
Codificador	HT 6P20 (código fijo)
Peso	19g
Consumo	300nA (en espera)
Color	Negro
LED de señalización	Azul
Dimensiones (L x A x P)	30 x 55 x 12 mm

Fotos del producto

